



Specificaties Ledvance Smart+ Wifi  
E27 Edison Classic Filament 5.5W  
806lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar  
- Vervangt 60W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer     | 243003                              |
| EAN               | 4058075528277                       |
| Merk              | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam     | SMART+ WIFI ED 60 FIL DIM 2700K E27 |
| Aanbevolen aantal | 4                                   |
| Garantie          | 3 jaar                              |
| Energielabel      | E                                   |
| Levensduur (uur)  | 15000                               |

## Technische Informatie

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Technologie             | LED                       |
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home |
| Lighting Control        | Wifi                      |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                   |
| Dimbaar                 | Dimbaar met Wi-Fi         |
| Lampvoet (fitting)      | E27                       |
| Lumen per watt          | 134                       |

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Lamp Informatie

---

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Kleurcode           | 827 Zeer Warm Wit           |
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit          |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Filament            | Yes                         |

## Afmetingen

---

|               |        |
|---------------|--------|
| Lengte (mm)   | 143    |
| Diameter (mm) | 64     |
| Vorm          | Edison |
| Exacte vorm   | ST64   |