



Specificaties Ansell LED Bolderarmatuur Arco Grafiet  
11W 468lm - 830 Warm Wit | 100cm - IP54

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer    | 245340                        |
| EAN              | 5056144262489                 |
| Merk             | Ansell                        |
| Fabrikantnaam    | Arco LED Bollard 1000mm 3000K |
| Garantie         | 3 jaar                        |
| Levensduur (uur) | 36000                         |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Inclusief Lamp      | Ja                          |
| Lumen per watt      | 46                          |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Montage             | Vloer                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Armatuur Aansluiting     | SI [Schroefaansluitblok]          |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                    |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                        |
| Kleur Armatuur           | Antraciet                         |
| Behuizing                | Aluminium                         |
| Kleur behuizing          | Anthracite                        |

## Afmetingen

---

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 138  |
| Breedte (mm) | 171  |
| Hoogte (mm)  | 1000 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|