



Specificaties Emibig Hanglamp Astral  
Staal Zwart | Geschikt voor 3x E14 -  
Max 10W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | 259472                          |
| EAN               | 5907106000376                   |
| Merk              | Emibig                          |
| Fabrikantnaam     | ASTRAL 3 BL PREMIUM TRANSPARENT |
| Garantie          | 5 jaar                          |
| Toepassingsgebied | Decoratief, Horeca, Woonkamer   |

## Technische Informatie

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Technologie             | Fixture Retrofit        |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                 |
| Dimbaar                 | Ja, i.c.m. dimbare lamp |
| Geschikt voor           | E14                     |
| Inclusief Lamp          | Nee                     |
| Aantal benodigde lampen | 3                       |
| Maximale Wattage Lamp   | 10                      |
| Kantelbaar              | Nee                     |
| Montage                 | Pendel                  |
| Noodverlichting         | Nee                     |

## Armatuur Informatie

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Zwart |
|----------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 400 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 400 |
|--------------|-----|

|             |      |
|-------------|------|
| Hoogte (mm) | 1000 |
|-------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 2300 |
|---------------|------|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|