



Specificaties Noxion LED Floodlight Beam Zwart 120W 12000lm 100D - 840 Koel Wit | IP66 - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---|
| Artikelnummer | 241768 |
| EAN | 8719157029766 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Floodlight Beam 120w 4000K Symmetrical |
| Garantie | 6 jaar |
| Energielabel | E |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt | 100 |
| Gradenbundel (graden) | 100 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.95 |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage | Opbouw |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -30 to +40 |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 380 |
| Breedte (mm) | 72 |
| Hoogte (mm) | 430 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|